

# КАМЕРЫ ИОНИЗАЦИОННЫЕ ТОКОВЫЕ ДЛЯ РАДИОИЗОТОПНЫХ ПРИБОРОВ

## ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Издание официальное

## М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

КАМЕРЫ ИОНИЗАЦИОННЫЕ ТОКОВЫЕ  
ДЛЯ РАДИОИЗОТОПНЫХ ПРИБОРОВ

## Типы и основные параметры

ГОСТ  
18668—73\*Ionization chamber for radioactive instrument.  
Types and main parameters

ОКП 43 6414

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 апреля 1973 г. № 1093 дата введения установлена 01.07.74

Ограничение срока действия снято по протоколу 2—92 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)

1. Настоящий стандарт распространяется на газовые токовые ионизационные камеры (далее ИК), применяемые в радиоизотопных приборах в качестве преобразовательного элемента, предназначенного для преобразования энергий бета-, гамма- и рентгеновского излучений в ионизационный ток, устанавливает типы ИК и значения основных параметров.

Стандарт не распространяется на ИК, являющиеся средствами измерений, а также на ИК, питаемые напряжением переменного или импульсного тока.

Пояснения терминов, используемых в настоящем стандарте, приведены в приложении 1.

2. Типы ионизационных камер в зависимости от ионизирующего излучения должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

Обозначение типов	Наименование типов
ТИК-О-1—2	Токовая ионизационная камера, открытая для регистрации бета-, гамма- и рентгеновского излучений
ТИК-Г-1	Токовая ионизационная камера, герметичная для регистрации бета-излучения
ТИК-Г-2	Токовая ионизационная камера, герметичная для регистрации гамма- и рентгеновского излучений

3. Значения основных параметров ионизационных камер для радиоизотопных приборов должны соответствовать указанным в табл. 2.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

\* Издание (ноябрь 1999 г.) с Изменением № 1, утвержденным в январе 1986 г. (ИУС 5—86).

© Издательство стандартов, 1973  
© ИПК Издательство стандартов, 2000

Наименование основных параметров, единицы измерений	Тип камер		
	ТИК-0-1-2	ТИК-Г-1	ТИК-Г-2
Диапазон преобразования по мощности экспозиционной дозы, Р/с	2,7 · 10 <sup>-6</sup> до 2,7 · 10 <sup>-2</sup>	—	2,7 · 10 <sup>-6</sup> до 2,7 · 10 <sup>-2</sup>
Максимальное рабочее напряжение, В, не более	2000		
Наклон вольтамперной характеристики при рабочем напряжении, %/В, не более	0,02		
Выходная емкость, Ф, не более	5 · 10 <sup>-9</sup>		
Чувствительность к гамма-излучению; А/(Р/ч), не менее	10 <sup>-10</sup>	—	10 <sup>-10</sup>
Диапазон рабочих температур, °С	Выбирается в соответствии с группой исполнения по ГОСТ 12997—84, как для изделия второго порядка		
Температурный коэффициент изменения чувствительности к гамма-излучению и относительной чувствительности к бета-излучению в диапазоне рабочих температур, %/°С, не более	0,3	0,03	0,02
Относительная чувствительность к бета-излучению*, %	Должна нормироваться в ТУ на конкретное изделие		—
Собственный фон при уровне естественного радиационного фона не более 0,02 мР/ч, А, не более	5 · 10 <sup>-13</sup>		

\* Способ определения относительной чувствительности ИК к бета-излучению при помощи контрольной открытой плоскопараллельной ИК приведен в обязательном приложении 2.

1—3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

## ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

Термин	Пояснение
Токовая ионизационная камера	Определение по ГОСТ 19189—73
Газовая ионизационная камера	Определение по ГОСТ 19189—73
Чувствительность ИК к гамма-излучению	Отношение изменения выходного тока ИК к вызывающему его изменению мощности экспозиционной дозы ионизирующего излучения
Собственный фон ИК	Выходной ток ИК, вызванный естественным фоном (с уровнем не более 0,02 мР/ч), радиоактивностью конструкционных материалов и ложными сигналами
Температурный коэффициент изменения чувствительности ИК	Отношение относительного изменения чувствительности ИК, вызванного изменением температуры окружающей среды, к разности конечной и начальной температур, выраженное в процентах на 1 °С
Относительная чувствительность ИК к бета-излучению	Отношение тока ИК к току контрольной открытой плоскопараллельной ионизационной камеры при идентичных условиях облучения ионизационных камер бета-излучением, выраженное в процентах
Преобразовательный элемент	Определение по ГОСТ 16263—70

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ИК К БЕТА-ИЗЛУЧЕНИЮ  
ПРИ ПОМОЩИ КОНТРОЛЬНОЙ ОТКРЫТОЙ ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНОЙ  
ИОНИЗАЦИОННОЙ КАМЕРЫ

1. Определение относительной чувствительности ИК к бета-излучению проводится на установке, в состав которой входят:

плоскопараллельная открытая ионизационная камера (далее ПИК) с диаметром электродов  $(280 \pm 2)$  мм. Верхний высоковольтный электрод должен быть выполнен в виде сплошного латунного диска толщиной  $(2 \pm 1)$  мм. Нижний собирающий электрод должен быть выполнен в виде кольца с сеткой из металлической проволоки диаметром  $0,15-0,25$  мм и расстоянием между звеньями  $(10 \pm 1)$  мм. Внутренний диаметр кольца составляет  $(250 \pm 2)$  мм. Межэлектродное расстояние  $(100 \pm 1)$  мм;

электрометрический измеритель тока, например, вольтметр-электрометр В7—30;

источник питания ионизационной камеры, например, блок высоковольтный регулируемого напряжения БНВ-31;

контрольный источник бета-излучения в защитном контейнере с приспособлением для перекрытия пучка излучения. Активность контрольного источника бета-излучения выбирают таким образом, чтобы ионизационный ток, создаваемый им в проверяемой ИК, был бы не менее  $10^{-12}$  А.

### 2. Проверка работоспособности

На высоковольтный электрод ПИК подается стабилизированное постоянное напряжение  $(4000-100)$  В. К собирающему электроду ПИК подключается вольтметр-электрометр В7—30.

Работоспособность установки проверяется путем измерения ионизационного тока, создаваемого в ПИК внешним излучением рабочего источника бета-излучения.

Рабочий источник бета-излучения устанавливается в положение для измерения под нижним собирающим электродом ПИК. При этом расстояние от рабочей поверхности источника до нижнего электрода должно составлять  $(10 \pm 1)$  мм. Активность рабочего источника бета-излучения ИК выбирают таким образом, чтобы ионизационный ток, создаваемый им в ПИК, был не менее  $10^{-12}$  А.

Установка считается исправной, если отличие измеряемого значения ионизационного тока, создаваемого в ПИК бета-излучением рабочего источника, не выходит за пределы  $\pm 30\%$  от его паспортного значения (с учетом поправки на распад источника).

### 3. Проведение измерений

3.1. Контрольный источник бета-излучения устанавливают в положение для измерения под собирающим электродом камеры. При этом расстояние от рабочей поверхности источника до собирающего электрода должно составлять  $(10 \pm 1)$  мм. Измерение тока проводят не менее двух раз путем перекрытия пучка бета-излучения. Силу ионизационного тока, А, создаваемого внешним излучением контрольного источника в ПИК, рассчитывают по формуле

$$I_{п.к.} = \bar{I}_{п.к.} - I_{ф.п.к.}, \quad (1)$$

где  $\bar{I}_{п.к.}$  — среднее арифметическое значение ионизационного тока, А, создаваемого в ПИК контрольным источником бета-излучения;

$I_{ф.п.к.}$  — показания электрометра при измерении фонового тока при отсутствии внешнего бета-излучения (фоновый ток ПИК), А.

3.2. Проверяемую ИК устанавливают вместо ПИК. На высоковольтный электрод проверяемой ИК подают стабилизированное рабочее напряжение. Значение рабочего напряжения выбирают в соответствии с техническими условиями на конкретную ИК. К собирающему электроду проверяемой ИК подключают вольтметр-электрометр В7—30. Контрольный источник бета-излучения, который был использован при проведении измерений по п. 3.1, устанавливают в положение измерения под входным окном проверяемой ИК.

Расстояние рабочей поверхности источника от входного окна должно составлять  $(10 \pm 1)$  мм. Измерение тока проводят не менее двух раз путем перекрытия пучка бета-излучения. Силу ионизационного тока, А, создаваемого внешним излучением контрольного источника ИК, рассчитывают по формуле

$$I_{и.к.} = \bar{I}_{и.к.} - I_{ф.и.к.}, \quad (2)$$

где  $\bar{I}_{и.к.}$  — среднее арифметическое значение ионизационного тока, создаваемого в ИК контрольным источником бета-излучения, А;

$I_{ф.и.к.}$  — показания электрометра при отсутствии внешнего бета-излучения (фоновый ток ИК), А.

4. Относительную чувствительность ИК к бета-излучению, %, рассчитывают по формуле

$$Q = \frac{I_{и.к.}}{I_{п.к.}} \cdot 100 \quad (3)$$

Приложения 1, 2. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

Редактор *Л.В. Коретникова*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *М.В. Бучная*  
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 30.12.99. Подписано в печать 02.02.2000. Усл.печ.л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,47.  
Тираж 98 экз. С 4293. Зак. 82.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.  
Цир № 080102